

NÁVOD K INSTALACI

Monitoru

Upozornění!

V monitoru jsou části pod nebezpečným napětím. Monitor chraňte před vlhkem. Neodnímejte kryt.

S opravou se obraťte na prodejce nebo odbornou servis.

Bezpečnostní opatření

Monitor zapojte pouze do zásuvky se stejným napětím, jaké je uvedeno na zadním panelu monitoru.

Dbejte, aby zásuvka byla volně přístupná a v blízkosti monitoru. Pro napájení používejte pouze napájecí šňůru s vhodným zakončením. Při odpojování vytáhněte napájecí šňůru za zástrčku.

Nikdy netahejte za šňůru samotnou. Při vniknutí jakéhokoli předmětu či tekutiny pod kryt monitoru odpojte monitor a nechte jej zkontrolovat kvalifikovanou osobou.

Při umístění monitoru dbejte, aby v okolí výřezů byla umožněna cirkulace vzduchu.

Při stěhování dbejte, aby nedocházelo ke srážení vzdušné vlhkosti na povrchu monitoru v důsledku prudké změny okolní teploty. Monitor nechte v takovém případě před zapnutím aklimatizovat. Monitor neumísťujte v těsné blízkosti závěsů či záclon.

Monitor připojte pouze k počítači se zásuvkou 100–240V, min. 1,5A. Pro napájení použijte šňůru s třemi vodiči, uzpůsobenou pro zátěž 10A/25V.

Instalace a ovládání

Zapojte síťovou šňůru monitoru do zásuvky (případně do zdroje počítače). Zapojte signálový kabel monitoru do konektoru zobrazovací karty počítače, resp. jiného výstupního zařízení. Zapněte monitor stisknutím síťového vypínače. Obraz se díky rychlému systému spínání objeví během několika sekund.

Nastavte světlost, kontrast obrazu a ostatní parametry tak, abyste obdrželi optimální kvalitu obrazu.

Ovládání:

SOURCE: Stiskem zvolíte, zda signál do LCD přichází po kabelu VGA či DVI.

MODE: Monitor nabízí 3 přednastavené možnosti jasu a kontrastu – Game pro hry, Movie pro filmy, PC pro kancelářskou práci.

MENU: Volba barev, kontrastu, jasu, jazyka. Do jednotlivých položek MENU se uživatel dostane po stisku tlačítka SEL AUTO.

SEL AUTO: Při stisknutí provede automatické nastavení monitoru do přednastavených hodnot. Slouží také ke vstupu do položek v MENU.

Ovládací šipky: Slouží k pohybu v MENU.

Vlastnosti Monitoru AKYGA:

brightness: 300 cd/m
contrast ratio: 450:01
response time: Rise 7 ms / Fall 14 ms
viewing angle: 160° (L/R) / 140° (U/D) - obzvláště široký pozorovací úhel !
pixel pitch: 0.264mm(H) x 0.264mm(V)
colour support: up to 16.2 mln

Frequency:
31 ~ 80 kHz (Horizontal)
56 ~ 78 Hz (Vertical)

Plug-and-Play: VESA DPMS, DDC 1/2B
OSD: Brightness / Contrast / Colour / Sharpness / Volume

Power supply: AC/DC: 100~240V 50/60Hz, 12V/4.16A / 50W
Energy saving: VESA DPMS STANDARD

Interfaces: D-sub, DVI-D, DC IN

OSD languages: English/German/Spanish/French/Italian/Japanese/Korean
Conformity: Windows 98 / ME / 2000 / XP / Linux

Accessories: Manual, D-Sub cable, DVI-D cable, Power cable, AC/DC adaptor, Installation CD
Conformity: FCC, CE